

ECHIVALENTA cât timp- repetă

Structura repetitiva cu test initial cat timp	Structura repetitiva cu test final Repetă pana cand
Cat timp Expr Logica executa Secv instr	Repetă Secv instr Pana cand NOT Expr Logica
OBS. Secv de instr se poate executa de 0 ori (cand Expr logica nu e adevarata nu se execută Secv de Instr)	OBS. Secv de instr se poate executa de cel putin 1 ori (secvența repeta are verificarea conditiei la final deci Secv instr se execută o dată)

Cât timp	Repetă
Cat timp Expr Logica executa Secv instr	Daca Expr Logica atunci Repetă Secv instr Pana cand NOT Expr Logica
	Obs. Pentru ca intrarea în structura repetă să fie oprită (este cazul când expresia logică este falsă și nu se execută secvența din cât timp) adăugăm înaintea structurii repetă instrucțiunea dacă

Repetă	Cât timp
Repetă Secv instr Pana cand NOT Expr Logica	Secv instr Cat timp Expr Logica executa Secv instr
	Secv de instr se execută pe structura repetă indiferent ce valoare de adevăr are Expr logica (adevărată sau falsă). Deci ca același lucru să se întâmpile și pe structura cat timp, vom scrie această secv de instr inaintea structurii repeta (astfel ea se va executa de 1 ori sigur)

